

## Projecteur CONNECT LED COB 4000 lumens robuste variateur d'intensité Bluetooth

Référence SCA-036101C

EAN13 : 5708997006726

Projecteur NOVA 4 Connect - LED COB Haute performance - jusqu'à 4000 lumens - Contrôle BLUETOOTH - Variateur d'intensité - 5 niveaux de lumières - Affichage de la charge de batterie, de luminosité et une power bank



NOVA 4 CONNECT, puissant et robuste, est dotée de la dernière technologie LED COB et produit jusqu'à 4000 lumens, ce qui en fait un projecteur de travail universel pour les utilisateurs professionnels exigeants. NOVA 4 CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO / CAS 18 V et toutes les autres batteries 18 V/20 V des grandes marques d'outillage électroportatif comme Milwaukee, Dewalt, Makita, etc. en utilisant un CONNECTEUR SCANGRIP. L'ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée pour un branchement direct sur secteur, offrant ainsi une disponibilité illimitée de la lumière. NOVA 4 CONNECT dispose également d'une batterie de secours interne garantissant 2,5 heures supplémentaires à 400 lumens. Projecteur à LED robuste et très flexible Grâce à l'application de contrôle BLUETOOTH, vous pouvez allumer/éteindre votre projecteur et en contrôler jusqu'à quatre par le biais d'un appareil mobile. Vous pouvez aussi faire varier l'intensité lumineuse sur cinq niveaux différents. Cette fonction permet de gagner du temps sur les opérations manuelles et d'accroître l'efficacité du travail au quotidien. Il intègre aussi un affichage du niveau de la batterie et du niveau d'intensité lumineuse, et une Power Bank. NOVA 4 CONNECT est extrêmement robuste et étanche (IP65). Son design est élégant, avec une poignée de transport et un support pour un positionnement flexible et un montage direct sur le trépied SCANGRIP. Pourquoi choisir NOVA 4 CONNECT ? Compatible avec le système de batterie METABO / CAS et toutes batteries 18 V/20 V en utilisant un CONNECTEUR SCANGRIP Extrêmement robuste avec un IP élevé (IP65) Éclairage puissant jusqu'à 4000 lumens Variateur d'intensité 5 niveaux Power Bank intégrée Le design de NOVA 4 CONNECT est unique et couvert par le brevet de design européen RCD No 213346.

### caractéristiques du produit :

Données techniques: NOVA 4 CONNECT est compatible avec le système de batteries METABO/CAS 12V 4.0 Ah - 18V 5.2 Ah et toutes les autres batteries 18V des grandes marques

d'outillage électroportatif en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP. L'ALIMENTATION SCANGRIP peut être utilisée directement sur secteur offrant une disponibilité illimitée de la lumière. NOVA 4 CONNECT dispose également d'une batterie de secours interne assurant 2,5 heures supplémentaires à 400 lumens. LED COB Haute Performance 160 lm/W 600-6000 lux@0.5m 4000 lm@100% / 3000 lm@75% / 2000 lm@50% / 1000 lm@25% / 400 lm@10% Compatible avec système de batterie METABO / CAS 12V 4.0 Ah - 18V 5.2 Ah et toutes les autres batteries de 18V en utilisant le CONNECTEUR SCANGRIP Autonomie : 1.5-14h @batterie 12V 4.0 Ah , 3-31h @ batterie18V 5.2 Ah, Batterie secours: 2.5h @400 lm IK07 IP65, IP54 avec couvercle batterie Poids 2.35 kg Dimensions 263x230x119 mm

Hauteur produit nu: 119 Centimètre

Largeur produit nu: 230 Centimètre

Profondeur produit nu: 263 Centimètre

Poids produit nu: 2,35 Kilogramme